

Det sendes én returmelding per BRS-NO-624 som brukeren får. Denne kan inneholde et eller flere "notification" objekt, avhengig av antall målepunkt brukeren godkjennes.

Et "notification" objekt ser sånn ut (når brukeren gir tilgang):

```
{
  "type": "notification",
  "id": "randomUUIDvalue",
  "attributes": {
    "contractType": "ThirdParty",
    "contractId": "contractId",
    "requestId": "requestId",
    "accessCode": "accessCode",
    "start": "startDate",
    "end": "endDate"
  },
  "relationships": {
    "receiver": {
      "data": {
        "id": "thirdPartyGLN",
        "type": "party"
      }
    },
    "sender": {
      "data": {
        "id": "elhubGLN",
        "type": "party"
      }
    },
    "meteringPoint": {
      "data": {
        "id": "meteringPointId",
        "type": "metering-point"
      }
    }
  },
  "meta": {
    "gridOwnerName": "gridOwnerName",
    "meteringPointAddress": {
      "streetName": "streetName",
      "houseNumber": "houseNumber ",
      "postalCode": "postalCode ",
      "city": "city",
    },
    "consumptionCode": "consumptionCode",
    "meterNumber": "meterNumber",
    "estimatedAnnualConsumption": 0.0,
    "estimatedAnnualProduction": 0.0,
    "meteringGridArea": {
      "id": "meteringGridAreaId",
      "name": "meteringGridAreaName",
    },
  }
}
```

Eksempel på returnmeldingen når bruker har gitt tilgang:

```
{
  "data": [
    {
      "type": "notification",
      "id": "c449bc63-d00b-4e38-8438-0f431063bdb0",
      "attributes": {
        "contractType": "ThirdParty",
        "contractId": "1c1b5b96-9395-405b-8a08-a83165be658d",
        "requestId": "aca8193b-2eae-4783-820c-7a916026559d",
        "accessCode": "Full",
        "start": "2025-02-28T23:00:00Z",
        "end": "2028-02-28T23:00:00Z"
      },
      "relationships": {
        "receiver": {
          "data": {
            "id": "1234567890123",
            "type": "party"
          }
        },
        "sender": {
          "data": {
            "id": "7080003824349",
            "type": "party"
          }
        }
      },
      "meteringPoint": {
        "data": {
          "id": "707057500000000000",
          "type": "metering-point"
        }
      }
    },
    "meta": {
      "gridOwnerName": "My Grid Owner",
      "meteringPointAddress": {
        "streetName": "Veien",
        "houseNumber": "34",
        "postalCode": "0722",
        "city": "Oslo"
      },
      "consumptionCode": "35",
      "meterNumber": "123456",
      "estimatedAnnualConsumption": 4130.0,
      "meteringGridArea": {
        "id": "MGA-12345-ID",
        "name": "Grid Area 123"
      }
    }
  ],
  {...}
}
```

*\*det finnes så mange "notification" objekt i "data" array som målepunkt brukeren velger*

*\*accessCode: "Limited" | "Full"*

*\*estimatedAnnualConsumption, estimatedAnnualProduction, meterNumber og consumptionCode kan være **null** hvis informasjonen mangler i Elhub*

Et "notification" objekt ser sånn ut (når brukeren ikke gir tilgang):

```
{
  "type": "notification",
  "id": "randomUUIDvalue",
  "attributes": {
    "contractType": "ThirdParty",
    "requestId": "requestId",
    "errorCode": "errorCode",
    "errorMessage": "errorMessage"
  },
  "relationships": {
    "receiver": {
      "data": {
        "id": "thirdPartyGLN",
        "type": "party"
      }
    },
    "sender": {
      "data": {
        "id": "elhubGLN",
        "type": "party"
      }
    }
  }
}
```

Eksempel på returnmeldingen når bruker har ikke gitt tilgang:

```
{
  "data": [
    {
      "type": "notification",
      "id": " cea2871c-4619-4424-bf22-a7c2d46a9fce",
      "attributes": {
        "contractType": "ThirdParty",
        "requestId": " cd36a18f-2704-415e-8cb8-3a7101d61da1",
        "errorCode": "EH106",
        "errorMessage": "End user does not have metering points"
      },
      "relationships": {
        "receiver": {
          "data": {
            "id": "1234567890123",
            "type": "party"
          }
        },
        "sender": {
          "data": {
            "id": "7080003824349",
            "type": "party"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```